

کد لرن کردن ریپیتر

-ابتداتک سوئیچ را نیم ثانیه فشار دهید ورها کنید

LEDA شروع به چشمک زدن میکند در مدت پنج ثانیه میتوانید سنسور یا ریموت مربوطه را فعال کنید در صورت دریافت کد **LEDA** خاموش میشود

پاک کردن حافظه

تک سوئیچ را فشار دهید ونگهدارید بعد از چشمک زدنهای مختلف **LEDA** بصورت دائم روشن میماند سپس تک سوئیچ را رها کنید.

LEDB روشن میماند نشاندهنده این است که در مد پروگرام است برای خروج باید تغذیه را یکبار قطع ووصل کرد